

ПРИЗМА - □ / □ □ - □

- ФГ** – анализ фликера и гармоник в соответствии с МЭК 61000-3-2, -3-3 (для модификаций **550/1B**, **550/3B**)
TE – анализ потерь трансформаторов (для модификаций **550/1**, **550/2**, **550/3**)

H – модификации на малые токи:

- для модификации **350**: 10 мАпик - 300 Апик (20 Аскз.)
- для модификации **450**: 10 мАпик - 30 Апик (10 Аскз.)

- для модификации **550**: 3 мАпик - 30 Апик (10 Аскз.)

Ø – модификации стандартные:

- для модификации **50**: 10 мАпик - 300 Апик (20 Аскз.)
- для модификации **150**: 10 мАпик - 300 Апик (20 Аскз.)
- для модификации **350**: 30 мАпик - 1000 Апик (30 Аскз.)

- для модификации **450**: 100 мАпик - 300 Апик (30 Аскз.)

- для модификации **550**: 30 мАпик - 300 Апик (30 Аскз.)

B – модификации на высокие токи:

- для модификации **50**: 30 мАпик - 1000 Апик (30 Аскз.)
- для модификации **150**: 30 мАпик - 1000 Апик (30 Аскз.)

- для модификации **450**: 300 мАпик - 1000 Апик (50 Аскз.)

- для модификации **550**: 100 мАпик - 1000 Апик (50 Аскз.)

- 1** – Однофазный анализатор мощности
- 2** – Двухфазный анализатор мощности
- 3** – Трехфазный анализатор мощности
- 4** – Четырехфазный анализатор мощности (реализовано для: **350** – в одном анализаторе, **450** и **550** – в двух анализаторах)
- 5** – Пятифазный анализатор мощности (реализовано для: **350** – в одном анализаторе, **450** и **550** – в двух анализаторах)
- 6** – Шестифазный анализатор мощности (реализовано для: **350** – в одном анализаторе, **450** и **550** – в двух анализаторах)

50 – Анализатор электрической мощности, DC ~ 500кГц, погрешность измерения: В, А – 0.05%, Вт – 0.10%, вх. напряжение 2.5 кВпк (1 кВскз.) макс.

150 - Анализатор электрической мощности, DC ~ 1МГц, погрешность измерения: В, А – 0.05%, Вт – 0.10%, вх. напряжение 2.5 кВпк (1 кВскз.) макс.

350 - Анализатор электрической мощности, DC ~ 1МГц, погрешность измерения: В, А – 0.04%, Вт – 0.06%, вх. напряжение 2.5 кВпк (1 кВскз.) макс.

450 - Анализатор электрической мощности, DC ~ 2МГц, погрешность измерения: В, А – 0.03%, Вт – 0.04%, вх. напряжение 3 кВпк (1 кВскз.) макс.

550 - Анализатор электрической мощности, DC ~ 2МГц, погрешность измерения: В, А – 0.01%, Вт – 0.02%, вх. напряжение 3 кВпк (1 кВскз.) макс.